



Doehler & Haass Soundprojekt CV-Tabelle Siemens ES64U2 (neueres Soundprojekt verfügbar, siehe DB Baureihe 182)

Es handelt sich um ein elektrisches Fahrgeräusch mit drei Fahrstufen und Lüftergeräusch.

Soundablauf	Mapping-CV		Lautstärke-CV		Standard
	Sounddecoder SD	Soundmodul SH	Sounddecoder SD	Soundmodul SH	
Fahrgeräusch	311	911	331	931	F1
Nebengeräusch	312	912	332	932	F1
Bremsgeräusch	314	914	334	934	F7
Horn 2	315	915	335	935	F2
Horn 1	316	916	336	936	F3
Taurus Schraubkompressor	317	917	337	937	F4
Türe	318	918	338	938	F5
Lüfter	319	919	339	939	F6
Abfahrt Triller lang	320	920	340	940	F9
Horn 1 und 2 gleichzeitig ok	321	921	341	941	F10
Horn 1 und 2	322	922	342	942	F11
Ansage Zug	323	923	343	943	F12
Kuppeln	324	924	344	944	F13
Bremsen lösen	326	926	346	946	F15
Ausblendeffekt	329	929	349	949	F8